


OPSÆTNING AF MAC-567IFB-E MELCloud Interface

På netværk **MED** WPS knap

- Kontroller at husets wi-fi signal sendes på:
2.4G Hz.
standart IEEE 802.11b/g/n
RF kanal 1-13
Kodet med WPA/WPA2 PSK og at router har aktiv wps knap.
- Start med et reset af systemet ved at holde reset knappen nede i ca. 15 sec. til mode og unit lyser op
- Vent ca. 60 sec. Til unit blinker hver 5 sec.



- Hold mode knappen nede (ca. 3 sec.) til mode led blinker hvert 1 sec. Slip knappen, mode skal nu blinke hver 1 sec.
- Tryk nu på routerens WPS knap.
- Net vil lyse op, og inden for få sec. vil net og unit led vil blinke et tilfældigt mønster med meget lange og korte pauser i ca. 150 sec.
- Net og unit blinker nu hvert 5 sec. og kodning af wi-fi interface er færdigt og klar til brug.